



Quick Installation Guide OFM436XT-BXD / OFM436XT-BXU

10GBase-BX-D Single-Mode WDM SFP+ transceiver (up to 20 km),
Tx: 1330 nm, Rx: 1270 nm
10GBase-BX-U Single-Mode WDM SFP+ transceiver (up to 20 km),
Tx: 1270 nm, Rx: 1330 nm

Package Contents

- OFM436XT-BXD/OFM436XT-BXU Transceiver

Rules of Installation, Safe Use, Storage, Transport and Disposal

Please read this section carefully before installing and connecting the device. Make sure that the device and cables are not mechanically damaged. The device must only be used for its intended purpose (insertion in SFP+ port of network device for transmission and reception of data via fiber cable), installation must be carried out in accordance with the documentation placed on the official site. The device is designed for operation in a dry, clean, dust-free and well-ventilated area, away from powerful source of heat. Do not use it outside or in places with high humidity. Do not place foreign objects on the device. The ambient temperature in the immediate vicinity of the device and inside the housing must be between 0 to 70 °C. The power supply must comply with the parameters specified in the technical specifications of the device. Do not open the device housing! Power off the device before cleaning it from dirt and dust. Remove dust with a damp cloth. Do not use liquid/aerosol cleaners or magnetic/static cleaning devices. Avoid getting moisture into the device. Storage and transport of the device is allowed only in factory packaging at temperature and humidity specified in the technical specifications. Realization - without restriction. At the end of use of the device, please contact an authorized dealer for equipment disposal. The service life of the device is 2 years.

Connecting the Transceiver

Plug the OFM436XT-BXD / OFM436XT-BXU transceiver into the SFP+ port of your switch. Connect the OFM436XT-BXD / OFM436XT-BXU transceiver to the remote pair transceiver with the response optical port using single-mode fiber cable.

The OFM436XT-BXD / OFM436XT-BXU transceiver is hot pluggable.

Attention!

The OFM436XT-BXD / OFM436XT-BXU transceivers combine transmitting and receiving signals onto one fiber strand using two wavelengths. These transceivers are used in pair.

Manufacturer: Hipoint Technology Co., LTD, No. 67, Lane 268, Chung Feng Road,
Lung Tang Dist. Taoyuan, Taiwan
Authorized Representative, Importer:
DTS LLC (DEVELOPMENT OF TELECOMMUNICATIONS SOLUTIONS, LLC)
16, Proyezd Shabulina, Office 21, Ryazan, 390010, Russia



Краткое руководство по установке OFM436XT-BXD / OFM436XT-BXU

WDM трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-Bx-D (Tx: 1330 nm, Rx: 1270 nm)
для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
WDM трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-Bx-U (Tx: 1270 nm, Rx: 1330 nm)
для одномодового оптического кабеля (до 20 км)

Комплект поставки

- Трансивер OFM436XT-BXD/OFM436XT-BXU

Правила и условия монтажа, безопасной эксплуатации, хранения, транспортирования и утилизации

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению (установка в порт SFP+ сетевого устройства с целью приема и передачи данных по оптоволоконному кабелю), монтаж должен производиться в соответствии с документацией, размещенной на официальном сайте. Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, незапыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от 0 до +70 °C. Электропитание должно соответствовать параметрам электропитания, указанным в технических характеристиках устройства. Не вскрывайте корпус устройства! Избегайте попадания влаги в устройство. Хранение и транспортирование устройства допускается только в заводской упаковке при температуре и влажности, указанных в технических характеристиках. Реализация - без ограничений. По окончании эксплуатации устройства обратитесь к официальному дилеру для утилизации оборудования. Срок службы устройства - 2 года.

Подключение трансивера

Подключите трансивер OFM436XT-BXD/OFM436XT-BXU к порту SFP+ коммутатора. С помощью одномодового оптического кабеля подключите трансивер OFM436XT-BXD/OFM436XT-BXU к удаленному парному трансиверу с ответным оптическим портом.

Трансивер OFM436XT-BXD/OFM436XT-BXU поддерживает возможность горячего подключения.

Технические характеристики

	OFM436XT-BXD	OFM436XT-BXU
Интерфейсы	1 порт 10GBase-BX-D	1 порт 10GBase-BX-U
Тип формы-фактора	SFP+	
Разъем	Симплексный LC	
Одно-/двунаправленный	Двунаправленный	
Тип кабеля	Одномодовый оптический 9/125 мкм	
Расстояние передачи данных	20 км	
Скорость передачи данных	10 Гбит/с	
Длина волны	Tx: 1330 nm, Rx: 1270 nm	Tx: 1270 nm, Rx: 1330 nm
Выходная оптическая мощность (Tx)	Макс.: 2 дБм Мин.: -3 дБм	
Входная оптическая мощность (Rx)	Макс.: 1 дБм Мин.: -14,4 дБм	
Чувствительность	-14,4 дБм	
Размеры (ДхШхВ)	47,5 x 13,7 x 8,5 мм	
Питание	3,3 В	
Макс. входной ток	300 mA	
Температура	Рабочая: от 0 до +70 °C Хранения: от -40 до +85 °C	
Влажность	При эксплуатации: от 5% до 95% При хранении: от 5% до 95%	

Вся представленная в руководстве информация по комплектации и техническим характеристикам носит информационный характер. Актуальную информацию можно найти на сайте origo-networks.ru.

Дата производства устройства определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.
Год: 2 - 2022, 3 - 2023, 4 - 2024, 5 - 2025. Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, А - октябрь, В - ноябрь, С - декабрь.

Изготовитель: Хайпойнт Технолоджи Ко, Тайвань, Таоюань, Лунтань Дист., Чун Фэн Роуд, Лэин 268, №67

Уполномоченный представитель, импортер:
ООО «РТР» (ООО «Разработка телекоммуникационных решений»)
390010, г. Рязань, пр. Шабулина, д. 16, офис 21

Техническая поддержка: support@origo-networks.ru

