



OMCF15SC

**Медиаконвертер 100Base-TX / 100Base-FX (SC), 1310 нм,
одномод, до 15 км**



OMCF15SC – медиаконвертер с 1 портом 100Base-TX и 1 портом 100Base-FX с разъемом SC для одномодового оптического кабеля (до 15 км).

Медиаконвертер ORIGO OMCF15SC преобразует сигнал стандарта 100Base-TX Fast Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 100Base-FX Fast Ethernet по одномодовому оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения до 15 км между двумя устройствами. Данный медиаконвертер оснащен одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним портом с разъемом SC для оптоволоконного кабеля.

Ключевые особенности

- 1 порт 100Base-TX с разъемом RJ-45
- 1 порт 100Base-FX с разъемом SC
- Поддержка одномодового оптического кабеля длиной до 15 км
- Длина волны 1310 нм
- Металлический корпус
- Адаптер питания в комплекте поставки



Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Порты	<ul style="list-style-type: none">• Порт 10/100Base-TX с разъемом RJ-45• Порт 100Base-FX с разъемом SC
Стандарты и функции	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T• IEEE 802.3u 100Base-TX• IEEE 802.3u 100Base-FX• Автоматическое определение MDI/MDIX на медном порту
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none">• PWR• Link/Act (SC)• Link/Act (RJ-45)
Тип оптического кабеля	<ul style="list-style-type: none">• Одномодовый
Длина оптического кабеля	<ul style="list-style-type: none">• До 15 км
Длина волны	<ul style="list-style-type: none">• 1310 нм
Питание	<ul style="list-style-type: none">• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Корпус	<ul style="list-style-type: none">• Металл

Физические параметры

Размеры устройства (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none">• 70,5 x 93,5 x 26 мм
Вес устройства	<ul style="list-style-type: none">• 134 г

Условия эксплуатации

Питание	<ul style="list-style-type: none">• Внешний адаптер питания- Выход: 5 В постоянного тока, 0,55 А
Макс. потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none">• 1,5 Вт
Температура	<ul style="list-style-type: none">• Рабочая: от 0 до 55 °C• Хранения: от -25 до 70 °C
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• От 20% до 80% без конденсата



Комплектация

Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none">• Медиаконвертер OMCF15SC• Адаптер питания• Краткое руководство по установке
-------------------	--

Информация для заказа

OMCF15SC/A1A	Медиаконвертер, 100Base-TX / 100Base-FX (SC), 1310нм, одномод, до 15км
--------------	--

