



OMCG01LC

Медиаконвертер 1000Base-T / 1000Base-X SFP



OMCG01LC – медиаконвертер с 1 портом 1000Base-T и 1 портом SFP.

Медиаконвертер ORIGO OMCG01LC преобразует сигнал стандарта 1000Base-T по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-X по оптическому кабелю. Медиаконвертер оснащен одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним SFP-слотом для установки трансивера (не входит в комплект поставки). Рабочие длины волн, тип оптического кабеля и максимальное расстояние передачи данных зависят от выбранного трансивера.

Ключевые особенности

- Порт 1000Base-T с разъемом RJ-45
- Порт 1000Base-X SFP для установки трансивера
- Поддержка функции LFP (Link Fault Pass-through)
- Поддержка функции FEF (Far End Fault)
- Металлический корпус
- Адаптер питания в комплекте



Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Порты	• Порт 10/100/1000Base-T с разъемом RJ-45 • Порт 1000Base-X SFP
Стандарты и функции	• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3z 1000Base-X • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на медном порту • Поддержка LFP (Link Fault Pass-through) • Поддержка FEF (Far End Fault)
Индикаторы	• PWR • Link/Act (SFP) • Link/Act (RJ-45)
Питание	• Разъем для подключения адаптера питания
Корпус	• Металл

Физические параметры

Размеры устройства (Д x Ш x В)	• 70,5 x 93,5 x 26 мм
Вес устройства	• 124 г

Условия эксплуатации

Питание	• Адаптер питания - Вход: 100-240 В AC, 50/60 Гц - Выход: 5 В DC/0,55 А
Макс. потребляемая мощность	• 1,65 Вт
Температура	• Рабочая: от 0 до 55 °C • Хранения: от -25 до 70 °C
Влажность	• От 20% до 80% без конденсата



Комплектация

Комплект поставки	• Медиаконвертер OMCG01LC • Адаптер питания • Краткое руководство по установке
-------------------	--

Информация для заказа

OMCG01LC/A1A	Медиаконвертер, 1000Base-T / 1000Base-X SFP
--------------	---