



OWR3030AXG

Гигабитный двухдиапазонный Wi-Fi 6 маршрутизатор AX3000

Wi-Fi 6 (802.11ax), 2,4/5 ГГц, 1x1000Base-T WAN, 3x1000Base-T LAN



OWR3030AXG – гигабитный двухдиапазонный Wi-Fi 6 маршрутизатор AX3000 с 1 портом WAN и 3 портами LAN 1000 Мбит/с.

Беспроводной маршрутизатор ORIGO OWR3030AXG предназначен для организации домашних сетей с бесперебойным доступом в интернет на тарифах до 1000 Мбит/с, высокоскоростным Wi-Fi 6 в двух диапазонах частот, поддержкой IPTV в Ultra HD-качестве и функциями родительского контроля.

Функция Multi-WAN позволяет настроить несколько WAN-портов и подключиться к разным интернет-провайдерам. В случае отказа основного соединения маршрутизатор автоматически перейдет на резервное.

Wi-Fi работает в двух диапазонах частот – со скоростью до 2402 Мбит/с в 5 ГГц и до 574 Мбит/с в 2,4 ГГц. Благодаря поддержке технологий OFDMA и MU-MIMO маршрутизатор обеспечивает высокую скорость и минимальные задержки в условиях множества одновременных подключений.

Маршрутизатор адаптирован для работы с IPTV, поддерживает создание гостевой сети Wi-Fi с защитой WPA3 и функционал родительского контроля с использованием URL-фильтра и сервиса контентной фильтрации SkyDNS.



Ключевые особенности

- Для интернет-тарифов до 1000 Мбит/с
- Wi-Fi 6 AX3000 со скоростью до 2402 Мбит/с в 5 ГГц и до 574 Мбит/с в 2,4 ГГц
- Двухъядерный процессор 1,3 ГГц, 256МБ RAM, 128МБ Flash
- 1 гигабитный порт WAN, 3 гигабитных порта LAN
- 5 всенаправленных антенн 5 дБи для широкого покрытия Wi-Fi
- MU-MIMO и OFDMA для одновременной работы без задержек и прерываний
- Airtime Fairness для повышения общей производительности Wi-Fi
- Multi-WAN для резервирования интернет-подключения
- Плавная трансляция IPTV в HD и Ultra HD-качестве
- Функции родительского контроля

Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Аппаратная версия	<ul style="list-style-type: none">• A1
Процессор	<ul style="list-style-type: none">• MT7981BA (1,3 ГГц, 2 ядра)
Оперативная память	<ul style="list-style-type: none">• 256 МБ, DDR3
Flash-память	<ul style="list-style-type: none">• 128 МБ, SPI NAND
Порты	<ul style="list-style-type: none">• 1 порт WAN 10/100/1000Base-T• 3 порта LAN 10/100/1000Base-T
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none">• Статус
Кнопки	<ul style="list-style-type: none">• Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенны	<ul style="list-style-type: none">• 5 внешних несъемных всенаправленных антенн 5 дБи
Схема MIMO	<ul style="list-style-type: none">• 2,4 ГГц: 2x2:2, MU-MIMO• 5 ГГц: 3x3:2, MU-MIMO
Разъем питания	<ul style="list-style-type: none">• Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Установка	<ul style="list-style-type: none">• Настольная



Параметры Wi-Fi

Стандарты	<ul style="list-style-type: none">IEEE 802.11axIEEE 802.11ac Wave 2IEEE 802.11a/b/g/n
Диапазоны частот	<ul style="list-style-type: none">2400 ~ 2483,5 МГц5150 ~ 5350 МГц5650 ~ 5850 МГц
Скорость беспроводного соединения	<ul style="list-style-type: none">2,4 ГГц<ul style="list-style-type: none">- 11ax: до 574 Мбит/с- 11n: до 300 Мбит/с- 11g: до 54 Мбит/с- 11b: до 11 Мбит/с5 ГГц<ul style="list-style-type: none">- 11ax: до 2402 Мбит/с- 11ac: до 867 Мбит/с- 11n: до 300 Мбит/с- 11a: до 54 Мбит/с
Безопасность беспроводного соединения	<ul style="list-style-type: none">WPA/WPA2 (Personal/Enterprise)WPA3 (Personal)MAC-фильтрWPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции	<ul style="list-style-type: none">WMM (Wi-Fi QoS)Информация о подключенных Wi-Fi-клиентахРасширенные настройкиГостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSIDПериодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный каналПоддержка TX Beamforming для диапазонов 2,4 ГГц/5 ГГцАвтоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)Поддержка технологии STBCПортал авторизации CoovaChilliПоддержка технологии OFDMAПоддержка технологии TWTПоддержка технологии Airtime Fairness
Выходная мощность	<ul style="list-style-type: none">Не более 20 дБм (100 мВт)



передатчика	
Чувствительность приемника	<ul style="list-style-type: none">• 2.4 ГГц<ul style="list-style-type: none">- 11b (11 Мбит/с): -94 дБм- 11g (54 Мбит/с): -77 дБм- 11n (HT20_MCS7): -72 дБм- 11n (HT40_MCS7): -69 дБм- 11ax (HE20_MCS11): -65 дБм- 11ax (HE40_MCS11): -60 дБм• 5 ГГц<ul style="list-style-type: none">- 11a (6 Мбит/с): -91 дБм- 11a (54 Мбит/с): -74 дБм- 11n (HT20_MCS7): -69 дБм- 11n (HT40_MCS7): -66 дБм- 11ac (VHT20_MCS8): -67 дБм- 11ac (VHT40_MCS9): -62 дБм- 11ac (VHT80_MCS9): -61 дБм- 11ax (HE20_MCS11): -64 дБм- 11ax (HE40_MCS11): -61 дБм- 11ax (HE80_MCS11): -57 дБм- 11ax (HE160_MCS11): -55 дБм

Программное обеспечение

Режимы работы	<ul style="list-style-type: none">• Маршрутизатор• Точка доступа• Клиент Wi-Fi• Повторитель Wi-Fi• Повторитель WISP
Типы подключения WAN	<ul style="list-style-type: none">• PPPoE• IPv6 PPPoE• PPPoE Dual Stack• Статический IPv4 / Динамический IPv4• Статический IPv6 / Динамический IPv6• PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access)• PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access)• PPTP/L2TP + Статический IP• PPTP/L2TP + Динамический IP

	<ul style="list-style-type: none">• L2TP Dual Stack• 6in4• 6to4• 6rd
Сетевые функции	<ul style="list-style-type: none">• DHCP-сервер/relay• Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера• Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6• Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент)• DNS relay• Dynamic DNS• Статическая IPv4/IPv6-маршрутизация• RIP• IGMP/MLD Proxy• Поддержка UPnP• Поддержка VLAN• Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond)• Поддержка механизма SIP ALG• Поддержка RTSP• Резервирование WAN• Преобразование LAN/WAN• Поддержка нескольких WAN-портов• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования / Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта• Встроенное приложение UDPXY• Равномерное распределение нагрузки при использовании нескольких WAN-соединений (балансировка трафика)• Поддержка протокола VRRP• Зеркалирование портов (Port mirroring)• Поддержка Wake-on-LAN



Межсетевой экран	<ul style="list-style-type: none">• Преобразование сетевых адресов (NAT)• Контроль состояния соединений (SPI)• IPv4/IPv6-фильтр• MAC-фильтр• URL-фильтр• Функция блокировки рекламы• DMZ-зона• Виртуальные серверы• Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS
VPN	<ul style="list-style-type: none">• IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through• PPTP/L2TP-серверы• PPTP/L2TP-туннели• Клиент L2TP/IPsec (L2TP over IPsec)• GRE/EoGRE/IPIP-туннели• IPsec-туннели<ul style="list-style-type: none">- Транспортный/туннельный режим- Поддержка протокола IKEv1/IKEv2- Шифрование DES- Функция NAT Traversal- Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей)
Управление и мониторинг	<ul style="list-style-type: none">• Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)• Web-интерфейс настройки и управления на русском и английском языках• Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам• Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс• Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО• Сохранение и загрузка конфигурации• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер• Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени• Утилита ping• Утилита traceroute



- Клиент TR-069
- SNMP-агент
- Расписания для правил и настроек межсетевого экрана, автоматической перезагрузки, включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра
- Автоматическая загрузка файла конфигурации с сервера провайдера (Auto Provision)
- Настройка действия для аппаратных кнопок

Физические параметры

Размеры устройства (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none">• 215 x 142 x 37 мм
Вес устройства	<ul style="list-style-type: none">• 380 г
Размеры упаковки	<ul style="list-style-type: none">• 27,8 x 26,5 x 6 см

Условия эксплуатации

Питание	<ul style="list-style-type: none">• Выход: 12 В постоянного тока; 1,5 А
Макс. потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none">• 14 Вт
Температура	<ul style="list-style-type: none">• Рабочая: от 0 до +40 °C• Хранения: от -10 до +70 °C
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• При эксплуатации: от 10% до 90%• При хранении: от 5% до 90%

Комплектация

Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none">• Маршрутизатор OWR3030AXG• Адаптер питания• Ethernet-кабель• Краткое руководство по установке
-------------------	---

Информация для заказа

OWR3030AXG/A1A	Wi-Fi 6 маршрутизатор AX3000, 1000Base-T WAN, 3x1000Base-T LAN
----------------	--